Spannungen bei
ALL VOLTAGES MEASURED
TENSIONS EN POS.

Wiedergabe
IN PLAYBACK POS.
REPRODUCTION

Aufnahme
IN RECORD. POS.
ENREGISTREMENT

ohne Signal mit GRUNDIG RVM Typ 6062
(Ri ≈ 30MΩ) gegen Chassis gemessen.
WITHOUT SIGNAL WITH GRUNDIG VTVM TYPE 6062 / 159 :
TO CHASSIS : INPUT RESISTANCE ≈ 30MΩ
MESURÉES SANS SIGNAL AVEC GRUNDIG VOLTMETRE À LAMPES TYPE 6062
(RESISTANCE D'ENTRÉE 30 MΩ)

Alle Anschlüsse auf Buchsenleistseite gesehen
SOLDERING TAG VIEW OF SOCKETS
VUES SUR LES SOUDURES DES PRISES

Pegel / Lautstärkeregler
REC. LEVEL / VOLUME CONTROL
RÉGLAGE NIVEAU / PUISSANCE

Klangregler
TONE CONTROL
RÉGLAGE TONALITÉ

R 29 Einstellregler für Schwelle
LIMITING PRE-SET CONTROL
RÉGLAGE DE SEUIL

R 30 Einstellregler für Empfindlichkeit
RECORDING SENSIVITY PRE-SET CONTROL
RÉGLAGE SENSIBILITÉ

R 47 Einstellregler für mag. Auge
MAGIC EYE PRE-SET CONTROL
RÉGLAGE OEIL MAGIQUE

R 58 Einstellregler für Vormagnetisierungs u. - Loschspannung
RECORDING / ERASE HEAD BIAS PRE-SET CONTROL
RÉGLAGE TENSION DE PREMAGNETISATION ET D'EFFACEMENT

R 61 Entbrummer
HUM DINGER
EQUILIBRAGE DE FILAMENTS

100 V-
125 V-
160 V-
400 V-
+ Elko
DRY ELECTROLYTIC CAPACITOR
CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE
Kond. mit Kennzeichn. des Aussenbelages
CAPACITOR WITH INDICATION OF OUTER COATING
CONDENSATEUR AVEC INDICATION DE LA GARNITURE EXTÉRIEURE

1/3 W
1/2 W
1 W

Mikro MICRO
Radio DIODE RADIO
Platte GRAM PICKUP
Kopfhörer EARPHONE ECOUTEUR

EF 86 Ro 1
EF 83 Ro 2
ECL 86 Ro 3
ECC 81 Ro 4
EM 84 Ro 5

HF-BV 9281 - 220
BV 9054 - 509
BV 9005 - 540

Zusatz - Lautsprecher
EXT. SPEAKER

Zchn. Nr. : 7049 - 021
DRWG. NO
N° DE DESSIN

Motor	TK 19 La	Tk 19 L k
	7882 - 090	7882 - 141
1	weiß WHITE	weiß WHITE BLANC
2	violett VIOLET VIOLET	grün GREEN VERT
3	blau BLUE BLEU	blau BLUE BLEU
4	rosa PINK ROSE	rot RED ROUGE
Widerstand R 63 RESISTOR R 63 RÉSISTEUR R 63	1MΩ	—

Motor
R 63 1M 1/3W
gezeichnet in Stellung 220V 50Hz
SHOWN IN POSITION 220V 50c/s
MONTRÉ EN POS. 220V 50Hz
50Hz 60Hz 50Hz
600mA T INERTE MAINS FUSE SURGE RESISTING FUSIBLE SECTEUR
Netz MAINS SECTEUR

7882 - 141
gezeichnet in Stellung 220 V 50Hz
SHOWN IN POSITION 220V 50c/s
MONTRÉ EN POS. 220V 50Hz
600mA T INERTE MAINS FUSE SURGE RESISTING FUSIBLE SECTEUR
Netz MAINS SECTEUR
BV 9005 - 540

Netzteil TK 19 L U

Hor - Sprechkopf
REC / REP. HEAD
TÊTE ENR / REPR.
Zchn. Nr. : 7489 - 030
DRWG. NO N° DE DESSIN

Lösch kopf
ERASE HEAD
TÊTE D'EFFACEMENT
Zchn. Nr. : 7489 - 032
DRWG. NO N° DE DESSIN

Druckplatte 7281 - 102
AMPLIFIER CHASSIS 7281 - 102
CHÂSSIS AMPLI 7281 - 102

Tasten - Auslösemagnet
RELEASING - MAGNET
AIMANT DE DÉCLENCHEMENT DES TOUCHES
BV 9281 - 223

Abschaltbolzen
POST FOR AUTOMATIC SWITCHING OFF
ARRET AUTOMATIQUE

125 mA T
HT FUSE
SURGE RESISTING
FUSIBLE HT INERTE

Spannungswähler
VOLTAGE SELECTOR
SÉLECTEUR DE TENSION
110 V 130 V 220 V 240 V

Frequenzwähler
FREQUENCY SELECTOR
SÉLECTEUR DE FRÉQUENCE
50Hz 60Hz

10453

20764 He

| Kontakte CONTACTS | au 1 | au 2 | | |